

SUNSOFT ファミリー コンピュータ・ファミコンは任天堂の商標で

この度は、**SUNSOFT**のファミリーコンピュータ開ゲームカセット「アフターバーナー」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。「アフターバーナー」をより一層楽しく遊んでいただくために、ご使用の前にこの「取扱い説明書」をよくお読みいただきだしい使用法でご愛用下さい。

もくじ	1. ストーリー 1 2. 遊び方 2 3. コントローラーの使い方 4 4. ディスプレイ 6 5. ラウンド紹介 8 6. 敵機紹介 14 7. その他 16
-----	---

1.ストーリー

佐 世界勢力はA国とフ国に2分さ 戦状態が続いた。 とであった。 果たしてキミは、防衛線を突破 的地にたどりつけるだろうか、幸運を祈る人

1

2. 遊び方

①ゲームの首節

自機に乗り込んで、航空ウェンタープライズから発達し、海上、森林地帯、街上空、雲海上などの答ステージでドッグファイトを繰り広げながら首的地へと進みます。



②ゲームスタート

③ゲームの進め方

アフターバーナーは23のステージで構成されています。途中、飛行場や 補給機があり、そこでミサイルが補給されます。23ステージ中には、ボ ーナスステージが2ステージあります。(くわしくは13ページで説明)


▶リバースモード

ゲームをスタートするときコントローラーIIのBボタンを押しながらスタートボタンを押すとリバースモード(**十**ボタンの操縦レバー操作が逆になった状態)になる。(ホリ電機製ハンドルコントローラーでもできます。)

∕ ♣ボタンの上を押すと、自機は上昇する。\

∖➡ボタンのドを押すと、自機はド降する。ノ

3. コントローラーの使い方



- **⊕**+ボタン
- **②セレクトボタン**(ポーズ)
- **③スタートボタン**(アフターバーナー)
- 4日ボタン(誘導ミサイル)
- **⑤**Aボタン(バルカン砲)

①戦闘シーン

◆ボタンで自機を上下走右に動かし@ボタンでバルカン砲を、®ボタンで誘導ミサイルを使用します。また、ゲーム中にセレクトボタンを押すとポーズがかかり、もう一度押すとポーズが解除されます。

②誘導ミサイルとは?

誘導ミサイルば、ロックオンした敵機を追尾し爆破します。

ロックオンは自機の照準を敵機に向けることでおこなわれ、ロックトレている敵機に向けて一定時間内に誘導ミサイルを発射しない場合、自動的にロックは解除されます。ミサイルの残りが10以下になると間方レーダーが点滅します。

③アフターバーナー

ゲーム中にスタートボタンを押すとアフターバーナーがかかり一定時間だけ急加速します。(何回でもできます。)

4. ディスプレイ

①戦闘シーン

通常の戦闘シーンでは、下記のような表示がでます。



②ポーズ画面


ポーズ画面では下記のような表示がでます。




5. ラウンド紹介

▼エンタープライズ号





▲海上



▲森林地帯


▼街上空







▲雲海上

▼針葉樹林





▲サバンナ





▲補給機

★飛行場や補給機でミサイルを 補給できます。

▼飛行場




▶ボーナス・ステージ

★このステージでは、敵機は出現せず、地上物を撃つことによって スコアアップします。ただし壁に激突すると 1 機失います。

▶得点◀

テント……10000点 トラック……20000点 鉄塔……30000点










温放をした





7. その他

▶得点

1機激墜すると1ヒット、カウントされ、ステージクリアー時に1ヒットにつき20000流加算されます。また飛行中にも常に加算されます。200000流、500000流、800000流、1100000流ごとに1UPする。



使用上の注意

- 1. 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や 保管、および強いショック等はさけて下さい。ま た、絶対に分解しないで下さい。
- 2. 端子部に触れたり、水にぬらしたりしないようご 注意下さい。
- 3. カセットを交換する時は必ず電源を切ってから行って下さい。

ご注意

- ●ご使用後はACアダプターをコンセントから必ず抜いておいてください。
- ●テレビ画面からできるだけ離れてゲームをしてください。
- ●長時間ゲームをする時は、健康のため、約2時間ごとに10分~15分の小 休止をしてください。

TUNJOFT

夢・創造・サンソフト

サノ電子株式会社

〒483 愛知県江南市古知野町朝日250 TFI 0587(55)3500